

Nutzung Virtueller Kanäle

Normalerweise wird ein Gerät (z.B. Steckdose) mit einer Taste ein- und einer weiteren Taste ausgeschaltet. Mit Hilfe eines Virtuellen Kanals, können beide Funktionen auf einer Taste realisiert werden.

1 Steckdose mit Virtuellem Kanal verbinden

Programme und Verknüpfungen/ Direkte Verknüpfungen/ neue Verknüpfung/ Schaltaktor auswählen

GAR/ST1:3 Schaltaktor	HmIP-PS Ch.: 3		PS GAR/ST1	00021D89AD35D9:3	Empfänger	Gesichert	Taster	Garten	Auswahl
--------------------------	-------------------	---	---------------	------------------	-----------	-----------	--------	--------	---------

im nächsten Fenster unten die Virtuellen Kanäle zuschalten und z.B. ersten Kanal (1:1) auswählen

HmIP-RCV-50 HmIP-RCV-1:1 Taster	HmIP-RCV-50 Ch.: 1		HmIP-RCV-50 HmIP-RCV-50 HmIP-RCV-1	HmIP-RCV-1:1	Sender	Gesichert	Zentrale		Auswahl
------------------------------------	-----------------------	---	---------------------------------------	--------------	--------	-----------	----------	--	---------

Im Ergebnis das folgende Bild

Sender		Verknüpfung			Empfänger		
Name	Seriennummer	Name	Beschreibung	Name	Seriennummer	Kanalparameter	
HmIP-RCV-50 HmIP-RCV-1:1	HmIP-RCV-1:1	HmIP-RCV-50 HmIP-RCV-1:1 mit GAR/ST1:3	Standardverknüpfung Taster - Schaltaktor	GAR/ST1:3	00021D89AD35D9:3		

Button Erstellen und Bearbeiten drücken

Sender		Verknüpfung			Empfänger			
Name	Seriennummer	Kanalparameter	Name	Beschreibung	Aktion	Name	Seriennummer	Kanalparameter
HmIP-RCV-50 HmIP-RCV-1:1	HmIP-RCV-1:1	Bearbeiten	HmIP-RCV-50 HmIP-RCV-1:1 mit GAR/	Standardverknüpfung Taster - Sch	Löschen	GAR/ST1:3	00021D89AD35D9:3	Bearbeiten
Profilinstellung - Sender				Profilinstellung - Empfänger Schalter ein / aus Mit einem kurzen oder langen Tastendruck wird der Schalter für die festgelegte Zeit ein- oder ausgeschaltet (Toggle-Funktion). Ist eine Verzögerungszeit eingestellt, erfolgt eine Schaltung erst nach Ablauf dieser Zeit.				

Im anschließenden Bild unter Profileinstellung-Empfänger : Schalter ein/aus. Dann OK-Taste

2 Virtuellen Kanal mit einer Taste der Fernbedienung verknüpfen

Startseite/ Programme und Verknüpfungen/ Programme & Zentralverknüpfungen/ neu

Bedingung: Wenn...

Geräteauswahl bei

ODER

Geräteauswahl bei

Als Gerät eine Taste der Fernbedienung mit Tastendruck: lang, kurz oder beide wählen. Man kann jeweils eine Variante nutzen um mit der Fernbedienung (8 Tasten) insgesamt 16 Geräte anstatt 4 zu steuern.

Um bei den Geräten den Virtuellen Kanal zu sehen, muss vorher der Button: „Virtuelle Kanäle anzeigen“ betätigt werden.

Aktivität: Dann... Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern).

Geräteauswahl

Achtung: Es ist wichtig, bei der Auswahl den Kanal mit der Bezeichnung Taster (RCV-1:1) zu wählen.



Name	Beschreibung	Bedingung (Wenn...)
Springbrunnen an/aus		Kanalzustand: EG/WZ/FB:1 bei Tastendruck lang
<p>Bedingung: Wenn...</p> <p>Geräteauswahl <input type="text" value="EG/WZ/FB:1"/> bei <input type="text" value="Tastendruck lang"/> <input type="button" value="UND"/></p> <p>ODER</p> <p>Geräteauswahl <input type="text" value="EG/WZ/FB:1"/> bei <input type="text" value="Tastendruck kurz"/> <input type="button" value="UND"/></p>		
<p>Aktivität: Dann... <input checked="" type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern).</p> <p>Geräteauswahl <input type="text" value="HmIP-RCV-50 HmIP-RCV-1:1"/> <input type="text" value="sofort"/> <input type="text" value="Tastendruck lang"/></p>		
<p>Aktivität: Sonst... <input type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern).</p>		

