

# Firmenupdate für Geräte

## 1 Erkennung über neuen Firmenupdate


Sonnenaufgang: 05:38  
 Sonnenuntergang: 20:22  
 Aktuelle Firmwareversion: 3.63.0  
 Geräte-Update: **Neue Geräte-Firmware verfügbar (1)**

Durch Anklicken des grauen Textes werden die einzelnen Geräte angezeigt

Gerät	Seriennummer	Aktuell	Neu
HmIP-FSM	00089D89A23DA1	1.18.20	<a href="#">1.18.22</a>

OK

## 2 Software aus dem Netz laden



Auf die Versionsnummer unter „Neu“ klicken um den Ladevorgang zu starten. Vorher die Option „Datei speichern“ einstellen.

## 3 Geräte-Firmware-Überblick öffnen

Einstellungen/ Geräte-Firmware-Überblick

Gerät	Modell	Gerät	Seriennummer	Version	Status
GAR/TS	HmIP-STHO-A		0010DD899E5802	1.0.6	--
HmIP-FCI1 001FDD899BC258	HmIP-FCI1		001FDD899BC258	1.0.14	--
HmIP-FSM 00089D89A23DA1	HmIP-FSM		00089D89A23DA1	1.18.20	--
HmIP-PCBS 00045D89969DD3	HmIP-PCBS		00045D89969DD3	2.10.2	--
OG/AZ/HZL	HmIP-eTRV-2		000A1D89A64CFD	2.2.8	--

## 4 Software Aufspielen

Unten auf Gerätefirmenware/ Neu

Geräte-Firmware

Wählen Sie die gewünschte Firmware:

Durchsuchen... Keine Datei ausgewählt.

Abbrechen

Info

Die Firmware wurde erfolgreich hinzugefügt.

OK

Datei auf dem Computer suchen und hochladen.

Bild	Name	Version	min. CCU-Version	Aktion
	HmIP-FSM	1.18.22	3.41.9	Löschen Changelog
	HmIP-BROLL	1.8.20	3.53.26	Löschen Changelog

Changelog lesen für evt. weitere Anweisungen.

Button zurück

## 5 Update installieren

HmIP-FSM 00089D89A23DA1	HmIP-FSM		00089D89A23DA1	1.18.20	1.18.22	Die Updatedatei wird zum Gerät übertragen
-------------------------	----------	--	----------------	---------	---------	---



Das Update kann bis zu 24 Stunden dauern !