

Blockweise Ausgabe auf E-Paper WRCD per Script

```
dom.GetObject("HmIP-RF.002A5D89A12810:3.COMBINED_PARAMETER").State("{
DDBC=WHITE,DDTC=BLACK,DDI=1,DDA=CENTER,DDS=Zeile1,DDID=1},
DDBC=WHITE,DDTC=BLACK,DDI=2,DDA=CENTER,DDS=Zeile2,DDID=2},
{DDBC=WHITE,DDTC=BLACK,DDI=3,DDA=CENTER,DDS=Zeile3,DDID=3},
{DDBC=WHITE,DDTC=BLACK,DDI=5,DDA=CENTER,DDS=Zeile4,DDID=4},
{DDBC=WHITE,DDTC=BLACK,DDI=3,DDA=CENTER,DDS=Zeile5,DDID=5,DDC=true},{R=1,IN=5,ANS=4}")
```

Achtung:
Der Inhalt muss in
einer Zeile ohne
Umbruch stehen.

DDBC = BackgroundColor, (WHITE, BLACK)
DDTC = TextColor (WHITE, BLACK)
DDI = Image (s.Liste)
DDA = TextAlign (CENTER, LEFT, RIGHT)
DDS = Textstring max 14 Zeichen ohne Bild und 11 Zeichen mit
DDID = Textzeile (1,2,3,4,5)
DDC = Commit = Ausführung
ANS = Sound (s.Liste)
R = Repetition Wiederholung
IN = Intervall Abstand Töne

01	Lampe aus	02	Lampe ein	03	Schloss auf	04	Schloss zu
05	X	06	Häckchen	07	Info	08	Briefumschlag
09	Schraubenschlüssel	10	Sonne	11	Mond	12	Wind
13	Wolke	14	Wolke/Blitz	15	Wolke/leicht Regen	16	Wolke/Mond
17	Wolke/Regen	18	Wolke/Schnee	19	Wolke/Sonne	20	Wolke/Sonne/Regen
21	Wolke/Schneeflocke	22	Wolke/Regentropfen	23	Flamme	24	Fenster auf
25	Rollladen	26	Eco	27	Unscharf	28	Hüllschutz
29	Vollschutz	30	Benachrichtigung	31	Uhr		

0 = Batterie leer, kurz-kurz-kurz
1 = Alarm aus, lang-kurz
2 = Externer Alarm aktiviert, lang-kurz-kurz
3 = Interner Alarm aktiviert, lang-kurz

4 = Externer Alarm verzögert aktiviert, kurz-kurz
5 = Interner Alarm verzögert aktiviert, kurz
7 = Fehler, lang
6 = Event, mittel

Ausgabe einer Variable im Script ohne Zusatztext

var a = „12“
...,DDS=„#a#“ ,...

Ausgabe einer Variable im Script mit Zusatztext

var a = „12“
...,DDS= Die Zahl „#a#“ ,...

Ausgabe einer Systemvariable (Hier Temperatur Zimmer 1 mit einer Nachkommastelle)

var a = dom.GetObject("HmIP-RF.000A9D898F890A:1.ACTUAL_TEMPERATURE").Value().ToString(1);
...,DDS= Zi.1 „#a#“ Grad,...

Hinweis:

Bei den Geräteeinstellungen dürfen die beiden rot umrandeten Felder NICHT leer bleiben, sonst werden die Daten nicht übertragen und der Hinweis "Konfigurationsdaten stehen zur Übertragung an" bleibt als Servicemeldung stehen.